


**BOSCH**

Разработано для жизни

## Карманные приемники LBB 4540



В этих эргономичных приемниках пользуются новейшими достижениями электронной технологии, включая специально спроектированную ИС, для обеспечения высокой производительности и долгого срока службы батарей. Приемники могут использоваться для передачи как речи, так и музыки.

### Функции

- Аудиосигнал автоматически приглушается при низком уровне сигнала, что дает возможность пользователю принимать только высококачественный звук
- Может использоваться с одноразовыми батарейками (2 щелочных батарейки АА, не входят в комплект) или с гибридными никелевыми перезаряжаемыми батареями LBB 4550/00, (не входят в комплект)
- Не потребляет питание при отсоединенных наушниках
- Застежка для удобства ношения
- Режим измерения для проверки покрытия излучателя
- Привлекательный элегантный дизайн
- До 200 часов работы на щелочных батарейках
- До 75 часов работы на аккумуляторных батареях
- Зарядка до полной емкости в течение 1 часа 45 минут

### Элементы управления и индикаторы

- Двухсимвольный жидкокристаллический дисплей, сигнализирующий о состоянии приема и батареи, а также указывающий номер канала
- Кнопка выключения

- ▶ Специально сконструированная ИС для обеспечения максимальной производительности и увеличения срока службы батарей
- ▶ Встроенная в схему зарядная электроника, обеспечивающая оптимальную зарядную производительность
- ▶ Двухсимвольный жидкокристаллический дисплей, сигнализирующий о состоянии приема и батареи
- ▶ Количество доступных каналов всегда совпадает с количеством используемых каналов в системе, что исключает необходимость просматривать неиспользуемые каналы.

- Регулятор громкости
- Кнопки выбора каналов
- Светодиодный индикатор зарядки

### Принадлежности для подключения

- 3,5-миллиметровый стереоразъем для подключения наушников
- Контакты для подключения щелочных батареек АА
- Разъем для подключения аккумуляторных батарей LBB 4550/00
- Зарядные контакты на левой стороне приемника для обеспечения совместимости с зарядными устройствами LBB 4560\*

\* Зарядные устройства LBB 3406, 3407, 3408 и 3409 несовместимы с карманными приемниками LBB 4540 и могут их повредить. Зарядные контакты на карманном приемнике LBB 4540 и зарядном устройстве LBB 4560 специально расположены на левой стороне, в отличие от вышеупомянутых зарядных устройств. Аккумуляторные батареи и одноразовые батарейки не входят в комплект поставки.

**Техническое описание****Электрические характеристики**

Уровень инфракрасного излучения	4 мВ/м <sup>2</sup> на несущую
Угол половинной интенсивности	± 50°
Выходной уровень наушников при 2,4 В	450 mVrms (при максимальной громкости речи, 32 Ом)
Диапазон частот выхода наушников	от 20 Гц до 20 кГц
Выходное сопротивление наушников	32 Ом - 2 кОм
Макс. Отношение сигнал-шум	80 дБ(А)
Напряжение питания	1,8 - 3,6 В, номинальное 2,4 В
Энергопотребление при 2,4 В (от батарей)	15 мА (при максимальной громкости речи, 32 Ом)
Энергопотребление (режим ожидания)	< 1 мА

**Механические характеристики**

Размеры (В x Ш x Д)	155 x 45 x 30 мм (6.1 x 1.8 x 1.2 in)
Вес без батарей	75 г
с батареями	125 г
Цвет	темно-серый с серебристым

**Информация для заказа**

**Карманный приемник LBB 4540/04**  
4-канальный

**Карманные приемники LBB 4540/08**  
8-канальный

**Карманный приемник LBB 4540/32**  
32-канальный

**Дополнительные аксессуары**

**Футляр для хранения INT-FCRX**  
для 100 карманных приемников LBB 4540

**Гибридные литиевые аккумуляторные батареи LBB 4550/00**

**Зарядное устройство LBB 4560/00**  
для портативного использования

**Зарядное устройство LBB 4560/50**  
для фиксированной установки