



# DCN-WCH05 Caricabatterie per 5 contenitori



- ▶ Ricarica simultanea fino a 5 pacchi batteria
- ▶ Ricarica batteria esaurita in 3 ore
- ▶ Connettore di rete loop-through
- ▶ Selezione automatica PSU, 100 – 240 VAC

Questa unità è in grado di ricaricare contemporaneamente fino a 5 batterie DCN-WLIION. Lo stato di ricarica di ciascuna batteria viene visualizzato mediante i LED indicatori della capacità di ricarica. È possibile montare l'unità sul tavolo od alla parete. Il connettore della tensione di rete loop-through consente un numero massimo di unità di ricarica da collegare in serie per condividere la stessa presa.

- È possibile collegare in serie fino a 5 caricatori in Paesi con 100 - 127 VAC, 50 - 60 Hertz
- È possibile collegare in serie fino a 10 caricabatterie in Paesi con 220 - 240 VAC, 50 - 60 Hertz

## Funzioni di base

### Controlli e indicatori

- LED indicatori di capacità di ricarica su ciascun caricabatteria
- LED indicatore di alimentazione

### Interconnessioni

- Connettore di alimentazione
- Connettore di rete loop-through
- Connettore del caricabatterie

## Specifiche tecniche

### Elettriche

**Tensione** 100 - 240 VAC +/- 10 %  
50 / 60 Hz

### Meccaniche

**Dimensioni (A x L x P)** 82 mm x 195 mm x 340 mm (3,2 x 7,6 x 13,4")

**Peso (senza batterie)** 1,4 kg

**Colore** Antracite (PH 10736)

## Informazioni per l'ordinazione

### Modello | Descrizione

DCN-WCH05 Caricabatterie per 5 contenitori